

Ctrl+Fで商品ページ掲載型番の「マークチューブ印字」を検索してご利用ください。

三菱電機 Aシリーズ対応ハーネス ピンサイン(マークチューブ印字)図

AX42/AX42-S1用					
入力コネクタ1			入力コネクタ2		
X-PLC0039/MA-039			X-PLC0040/MA-040		
信号名	B	A	信号名	B	A
X00	20	20	X10	20	20
X01	19	19	X11	19	19
X02	18	18	X12	18	18
X03	17	17	X13	17	17
X04	16	16	X14	16	16
X05	15	15	X15	15	15
X06	14	14	X16	14	14
X07	13	13	X17	13	13
X08	12	12	X18	12	12
X09	11	11	X19	11	11
X0A	10	10	X1A	10	10
X0B	9	9	X1B	9	9
X0C	8	8	X1C	8	8
X0D	7	7	X1D	7	7
X0E	6	6	X1E	6	6
X0F	5	5	X1F	5	5
	4	4		4	4
	3	3		3	3
COM_B	2	2	COM_B	2	2
COM_A	1	1	COM_A	1	1

FCNオス40芯

AY42/AY42-S1/ AY42-S2/AY42-S3用					
出力コネクタ1			出力コネクタ2		
X-PLC0043/MA-043			X-PLC0044/MA-044		
信号名	B	A	信号名	B	A
Y00	20	20	Y10	20	20
Y01	19	19	Y11	19	19
Y02	18	18	Y12	18	18
Y03	17	17	Y13	17	17
Y04	16	16	Y14	16	16
Y05	15	15	Y15	15	15
Y06	14	14	Y16	14	14
Y07	13	13	Y17	13	13
Y08	12	12	Y18	12	12
Y09	11	11	Y19	11	11
Y0A	10	10	Y1A	10	10
Y0B	9	9	Y1B	9	9
Y0C	8	8	Y1C	8	8
Y0D	7	7	Y1D	7	7
Y0E	6	6	Y1E	6	6
Y0F	5	5	Y1F	5	5
	4	4		4	4
	3	3		3	3
DC12/24V_B	2	2	OV_B	2	2
DC12/24V_A	1	1	OV_A	1	1

FCNオス40芯

A61LS用			
入出力コネクタ			
X-PLC0055/MA-055			
信号名	A	B	信号名
A1	1	1	
A2	2	2	
	3	3	
	4	4	
A5	5	5	B5
A6	6	6	B6
A7	7	7	B7
A8	8	8	B8
A9	9	9	B9
A10	10	10	B10
A11	11	11	B11
A12	12	12	B12
A13	13	13	B13
A14	14	14	B14
A15	15	15	B15
A16	16	16	B16
A17	17	17	B17
A18	18	18	B18
A19	19	19	B19
A20	20	20	B20

FCNオス40芯

\*こちらの商品  
は信号名が  
複雑なため  
マークチュー  
ブにはコネク  
タピン番号を  
印字しており  
ます。

AY42-S4用					
出力コネクタ1			出力コネクタ2		
X-PLC0045/MA-045			X-PLC0046/MA-046		
信号名	B	A	信号名	B	A
Y00	20	20	Y30	20	20
Y01	19	19	Y31	19	19
Y02	18	18	Y32	18	18
Y03	17	17	Y33	17	17
Y04	16	16	Y34	16	16
Y05	15	15	Y35	15	15
Y06	14	14	Y36	14	14
Y07	13	13	Y37	13	13
Y08	12	12	Y38	12	12
Y09	11	11	Y39	11	11
Y0A	10	10	Y3A	10	10
Y0B	9	9	Y3B	9	9
Y0C	8	8	Y3C	8	8
Y0D	7	7	Y3D	7	7
Y0E	6	6	Y3E	6	6
Y0F	5	5	Y3F	5	5
	4	4		4	4
	3	3		3	3
COM1_B	2	2	COM2_B	2	2
COM1_A	1	1	COM2_A	1	1

FCNオス40芯

AY72用					
出力コネクタ1			出力コネクタ2		
X-PLC0047/MA-047			X-PLC0048/MA-048		
信号名	B	A	信号名	B	A
Y00	20	20	Y10	20	20
Y01	19	19	Y11	19	19
Y02	18	18	Y12	18	18
Y03	17	17	Y13	17	17
Y04	16	16	Y14	16	16
Y05	15	15	Y15	15	15
Y06	14	14	Y16	14	14
Y07	13	13	Y17	13	13
Y08	12	12	Y18	12	12
Y09	11	11	Y19	11	11
Y0A	10	10	Y1A	10	10
Y0B	9	9	Y1B	9	9
Y0C	8	8	Y1C	8	8
Y0D	7	7	Y1D	7	7
Y0E	6	6	Y1E	6	6
Y0F	5	5	Y1F	5	5
	4	4		4	4
	3	3		3	3
DC5/12V_B	2	2	OV_B	2	2
DC5/12V_A	1	1	OV_A	1	1

FCNオス40芯

A63LS用			
入出力コネクタ			
X-PLC0056/MA-056			
信号名	B	A	信号名
B12	12	12	A12
B11	11	11	A11
B10	10	10	A10
B9	9	9	A9
B8	8	8	A8
B7	7	7	A7
B6	6	6	A6
B5	5	5	A5
B4	4	4	A4
B3	3	3	A3
B2	2	2	A2
B1	1	1	A1

FCNオス24芯

\*こちらの商品  
は信号名が  
複雑なため  
マークチュー  
ブにはコネク  
タピン番号を  
印字しており  
ます。

AX82用					
出力コネクタ1			出力コネクタ2		
X-PLC0041/MA-041			X-PLC0042/MA-042		
信号名		信号名		信号名	
X01	20	X02	20	X21	20
X03	21	X04	21	X22	21
X05	22	X06	22	X23	22
X07	23	X08	23	X24	23
X09	24	X0A	24	X25	24
X0B	25	X0C	25	X26	25
X0D	26	X0E	26	X27	26
X0F	27	X10	27	X28	27
X11	28	X11	28	X29	28
X12	29	X12	29	X2A	29
X13	30	X13	30	X2B	30
X14	31	X14	31	X2C	31
X15	32	X15	32	X2D	32
X16	33	X16	33	X2E	33
X17	34	X17	34	X2F	34
X18	35	X18	35	X30	35
X19	36	X19	36	X31	36
X1A	37	X1A	37	X32	37
X1B	38	X1B	38	X33	38
X1C	39	X1C	39	X34	39
X1D	40	X1D	40	X35	40
X1E	41	X1E	41	X36	41
X1F	42	X1F	42	X37	42
COM_C	43	COM_C	43	X38	43
	44		44	X39	44
	45		45	X3A	45
	46		46	X3B	46
	47		47	X3C	47
	48		48	X3D	48
	49		49	X3E	49
	50		50	X3F	50
	51		51	COM_A	51
	52		52	COM_B	52
	53		53		
	54		54		
	55		55		
	56		56		
	57		57		
	58		58		
	59		59		
	60		60		
	61		61		
	62		62		
	63		63		
	64		64		
	65		65		
	66		66		
	67		67		
	68		68		
	69		69		
	70		70		
	71		71		
	72		72		
	73		73		
	74		74		
	75		75		
	76		76		
	77		77		
	78		78		
	79		79		
	80		80		
	81		81		
	82		82		

Dsubオス37芯

AY82EP用					
出力コネクタ1			出力コネクタ2		
X-PLC0049/MA-049			X-PLC0050/MA-050		
信号名		信号名		信号名	
Y01	20	Y02	20	Y21	20
Y03	21	Y04	21	Y22	21
Y05	22	Y06	22	Y23	22
Y07	23	Y08	23	Y24	23
Y09	24	Y0A	24	Y25	24
Y0B	25	Y0C	25	Y26	25
Y0D	26	Y0E	26	Y27	26
Y0F	27	Y10	27	Y28	27
Y11	28	Y11	28	Y29	28
Y12	29	Y12	29	Y30	29
Y13	30	Y13	30	Y31	30
Y14	31	Y14	31	Y32	31
Y15	32	Y15	32	Y33	32
Y16	33	Y16	33	Y34	33
Y17	34	Y17	34	Y35	34
Y18	35	Y18	35	Y36	35
Y19	36	Y19	36	Y37	36
Y1A	37	Y1A	37	Y38	37
Y1B	38	Y1B	38	Y39	38
Y1C	39	Y1C	39	Y40	39
Y1D	40	Y1D	40	Y41	40
Y1E	41	Y1E	41	Y42	41
Y1F	42	Y1F	42	Y43	42
DC12/24V_C	43	DC12/24V_A	43	DC12/24V_B	43
OV_B	44	OV_A	44	OV_B	44

Dsubオス37芯

AD75P1-S3/AD75P2-S3/ AD75P3-S3用			
入出力コネクタ			
X-PLC0053/MA-053			
信号名		信号名	
PULSE_F	1	PULSE_COM_A	19
PULSE_R	2	PULSE_COM_B	20
PULSE_F+	3	PULSE_F-	21
PULSE_R+	4	PULSE_R-	22
CLEAR	5	CLEAR_COM	23
PGO(24V)	6		

Ctrl+Fで商品ページ掲載型番の「マークチューブ印字」を検索してご利用ください。

三菱電機 Aシリーズ対応ハーネス ピンサイン(マークチューブ印字) 図

AH42用			
入力コネクタ		出力コネクタ	
X-PLC0051/MA-051		X-PLC0052/MA-052	
信号名	B A	信号名	B A
X00	20 20	X10	20 20
X01	19 19	X11	19 19
X02	18 18	X12	18 18
X03	17 17	X13	17 17
X04	16 16	X14	16 16
X05	15 15	X15	15 15
X06	14 14	X16	14 14
X07	13 13	X17	13 13
X08	12 12	X18	12 12
X09	11 11	X19	11 11
X0A	10 10	X1A	10 10
X0B	9 9	X1B	9 9
X0C	8 8	X1C	8 8
X0D	7 7	X1D	7 7
X0E	6 6	X1E	6 6
X0F	5 5	X1F	5 5
	4 4		4 4
	3 3		3 3
	2 2		2 2
	1 1		1 1

DC12/24V\_B COM\_B  
DC12/24V\_A COM\_A

FCNオス40芯

AD75M1/AD75M2/AD75M3用			
入出力コネクタ			
X-PLC0054/MA-054			
信号名		信号名	
	1 19		
	2 20		
	3 21		
	4 22		
	5 23		
	6 24		
	7 25		
	8 26		
PULSE_A+	9 27	PULSE_A-	
PULSE_B+	10 28	PULSE_B-	
DOG	11 29		
FLS	12 30		
RLS	13 31		
STOP	14 32		
CHG	15 33		
STRT	16 34		
	17 35	COM_A	
	18 36	COM_B	

IEEE1284ハーフピッチメス36芯  
\*全コネクタとも共通です

A1SX41/A1SX41-S1/ A1SX41-S2/A1SX71用			
入力コネクタ			
X-PLC0057/MA-057			
信号名	B A	信号名	
X00	20 20	X10	
X01	19 19	X11	
X02	18 18	X12	
X03	17 17	X13	
X04	16 16	X14	
X05	15 15	X15	
X06	14 14	X16	
X07	13 13	X17	
X08	12 12	X18	
X09	11 11	X19	
X0A	10 10	X1A	
X0B	9 9	X1B	
X0C	8 8	X1C	
X0D	7 7	X1D	
X0E	6 6	X1E	
X0F	5 5	X1F	
	4 4		
	3 3		
	2 2		
	1 1		

COM\_B COM\_A

FCNオス40芯

A1SX42/A1SX42-S1/A1SX42-S2/A1SX82-S1用			
入力コネクタ1		入力コネクタ2	
X-PLC0058/MA-058		X-PLC0059/MA-059	
信号名	B A	信号名	B A
X00	20 20	X20	20 20
X01	19 19	X21	19 19
X02	18 18	X22	18 18
X03	17 17	X23	17 17
X04	16 16	X24	16 16
X05	15 15	X25	15 15
X06	14 14	X26	14 14
X07	13 13	X27	13 13
X08	12 12	X28	12 12
X09	11 11	X29	11 11
X0A	10 10	X2A	10 10
X0B	9 9	X2B	9 9
X0C	8 8	X2C	8 8
X0D	7 7	X2D	7 7
X0E	6 6	X2E	6 6
X0F	5 5	X2F	5 5
	4 4		4 4
	3 3		3 3
	2 2		2 2
	1 1		1 1

COM1\_B COM1\_A COM2\_B COM2\_A

FCNオス40芯

A1S42X用			
入力コネクタ			
X-PLC0060/MA-060			
信号名	B A	信号名	
XD0	12 12	XD1	
XD2	11 11	XD3	
XD4	10 10	XD5	
XD6	9 9	XD7	
XSCN0	8 8	XSCN1	
XSCN2	7 7	XSCN3	
XSCN4	6 6	XSCN5	
XSCN6	5 5	XSCN7	
	4 4		
DC12/24V_B	3 3	DC12/24V_A	
OV_B	2 2	OV_A	
FG_B	1 1	FG_A	

FCNオス24芯

A1SX81/A1SX81-S2用			
入力コネクタ			
X-PLC0061/MA-061			
信号名		信号名	
X01	20 1	X00	
X02	21 2	X02	
X03	22 3	X04	
X05	23 4	X06	
X07	24 5	X08	
X08	25 6	X0A	
X0D	26 7	X0E	
X0F	27 8	X10	
X11	28 9	X12	
X13	29 10	X14	
X15	30 11	X16	
X17	31 12	X18	
X19	32 13	X1A	
X1B	33 14	X1C	
X1D	34 15	X1E	
X1F	35 16	X1F	
	36 17	COM_A	
	37 18	COM_B	
	19		

Dsubオス37芯

A1SY81/ A1SY81EP用			
出力コネクタ			
X-PLC0067/MA-067			
信号名		信号名	
Y01	20 1	Y00	
Y03	21 2	Y02	
Y05	22 3	Y04	
Y07	23 4	Y06	
Y09	24 5	Y08	
Y0B	25 6	Y0A	
Y0D	26 7	Y0C	
Y0F	27 8	Y0E	
Y11	28 9	Y10	
Y13	29 10	Y12	
Y15	30 11	Y14	
Y17	31 12	Y16	
Y19	32 13	Y18	
Y1B	33 14	Y1A	
Y1D	34 15	Y1C	
Y1F	35 16	Y1E	
COM_C	36 17	COM_A	
OV_B	37 18	COM_B	
	19	OV_A	

Dsubオス37芯

A1S42Y用			
出力コネクタ			
X-PLC0062/MA-062			
信号名	B A	信号名	
YD0	12 12	YD1	
YD2	11 11	YD3	
YD4	10 10	YD5	
YD6	9 9	YD7	
YSCN0	8 8	YSCN1	
YSCN2	7 7	YSCN3	
YSCN4	6 6	YSCN5	
YSCN6	5 5	YSCN7	
	4 4		
DC12/24V_B	3 3	DC12/24V_A	
OV_B	2 2	OV_A	
	1 1		

FCNオス24芯

A1SY41用			
出力コネクタ			
X-PLC0063/MA-063			
信号名		信号名	
Y00	20 20	Y10	
Y01	19 19	Y11	
Y02	18 18	Y12	
Y03	17 17	Y13	
Y04	16 16	Y14	
Y05	15 15	Y15	
Y06	14 14	Y16	
Y07	13 13	Y17	
Y08	12 12	Y18	
Y09	11 11	Y19	
Y0A	10 10	Y1A	
Y0B	9 9	Y1B	
Y0C	8 8	Y1C	
Y0D	7 7	Y1D	
Y0E	6 6	Y1E	
Y0F	5 5	Y1F	
	4 4		
	3 3		
	2 2	COM_B	
	1 1	COM_A	

FCNオス40芯

A1SY42/A1SY42P用					
出力コネクタ			出力コネクタ		
X-PLC0064/MA-064			X-PLC0065/MA-065		
信号名	B A	信号名	B A	信号名	
Y00	20 20	Y10	20 20	Y30	
Y01	19 19	Y11	19 19	Y31	
Y02	18 18	Y12	18 18	Y32	
Y03	17 17	Y13	17 17	Y33	
Y04	16 16	Y14	16 16	Y34	
Y05	15 15	Y15	15 15	Y35	
Y06	14 14	Y16	14 14	Y36	
Y07	13 13	Y17	13 13	Y37	
Y08	12 12	Y18	12 12	Y38	
Y09	11 11	Y19	11 11	Y39	
Y0A	10 10	Y1A	10 10	Y2A	
Y0B	9 9	Y1B	9 9	Y2B	
Y0C	8 8	Y1C	8 8	Y2C	
Y0D	7 7	Y1D	7 7	Y2D	
Y0E	6 6	Y1E	6 6	Y2E	
Y0F	5 5	Y1F	5 5	Y2F	
	4 4		4 4		
	3 3		3 3		
	2 2	COM1_B	DC12/24V_B	COM2_B	
	1 1	COM1_A	DC12/24V_A	COM2_A	

FCNオス40芯

\* 商品ページに掲載している「マークチューブ印字」以外の旧型番も掲載しています。今後は商品ページ掲載型番でご注文ください  
 \* 信号名は同信号名の区別のためにPLCメーカーマニュアルと若干表現が異なる場合がありますので、確認のうえご注文ください。  
 信号名表記のないピンは未接続です。ケーブルは必要ピン数に合わせて選定しております。

Ctrl+Fで商品ページ掲載型番の「マークチューブ印字」を検索してご利用ください。

A1SY71用			
出力コネクタ			
X-PLC0066/MA-066			
信号名	B	A	信号名
Y00	20	20	Y10
Y01	19	19	Y11
Y02	18	18	Y12
Y03	17	17	Y13
Y04	16	16	Y14
Y05	15	15	Y15
Y06	14	14	Y16
Y07	13	13	Y17
Y08	12	12	Y18
Y09	11	11	Y19
Y0A	10	10	Y1A
Y0B	9	9	Y1B
Y0C	8	8	Y1C
Y0D	7	7	Y1D
Y0E	6	6	Y1E
Y0F	5	5	Y1F
	4	4	
	3	3	
DC5/12V_B	2	2	COM_B
DC5/12V_A	1	1	COM_A

FCNオス40芯

A1SY82用							
出力コネクタ1		出力コネクタ2					
X-PLC0068/MA-068		X-PLC0069/MA-069					
信号名	B	A	信号名	信号名	B	A	信号名
Y00	20	20	Y10	Y20	20	20	Y30
Y01	19	19	Y11	Y21	19	19	Y31
Y02	18	18	Y12	Y22	18	18	Y32
Y03	17	17	Y13	Y23	17	17	Y33
Y04	16	16	Y14	Y24	16	16	Y34
Y05	15	15	Y15	Y25	15	15	Y35
Y06	14	14	Y16	Y26	14	14	Y36
Y07	13	13	Y17	Y27	13	13	Y37
Y08	12	12	Y18	Y28	12	12	Y38
Y09	11	11	Y19	Y29	11	11	Y39
Y0A	10	10	Y1A	Y2A	10	10	Y3A
Y0B	9	9	Y1B	Y2B	9	9	Y3B
Y0C	8	8	Y1C	Y2C	8	8	Y3C
Y0D	7	7	Y1D	Y2D	7	7	Y3D
Y0E	6	6	Y1E	Y2E	6	6	Y3E
Y0F	5	5	Y1F	Y2F	5	5	Y3F
	4	4			4	4	
	3	3			3	3	
COM1_B	2	2	OV_B	COM2_B	2	2	OV_B
COM1_A	1	1	OV_A	COM2_A	1	1	OV_A

FCNオス40芯

A1SH42用							
入力コネクタ		出力コネクタ					
X-PLC0070/MA-070		X-PLC0071/MA-071					
信号名	B	A	信号名	信号名	B	A	信号名
X00	20	20	X10	Y00	20	20	Y10
X01	19	19	X11	Y01	19	19	Y11
X02	18	18	X12	Y02	18	18	Y12
X03	17	17	X13	Y03	17	17	Y13
X04	16	16	X14	Y04	16	16	Y14
X05	15	15	X15	Y05	15	15	Y15
X06	14	14	X16	Y06	14	14	Y16
X07	13	13	X17	Y07	13	13	Y17
X08	12	12	X18	Y08	12	12	Y18
X09	11	11	X19	Y09	11	11	Y19
X0A	10	10	X1A	Y0A	10	10	Y1A
X0B	9	9	X1B	Y0B	9	9	Y1B
X0C	8	8	X1C	Y0C	8	8	Y1C
X0D	7	7	X1D	Y0D	7	7	Y1D
X0E	6	6	X1E	Y0E	6	6	Y1E
X0F	5	5	X1F	Y0F	5	5	Y1F
	4	4			4	4	
	3	3			3	3	
DC12/24V_B	2	2		DC12/24V_B	2	2	COM2_B
DC12/24V_A	1	1		DC12/24V_A	1	1	COM2_A

FCNオス40芯

A1SH42-S1用							
入力コネクタ		出力コネクタ					
X-PLC0072/MA-072		X-PLC0073/MA-073					
信号名	B	A	信号名	信号名	B	A	信号名
X00	20	20	X10	Y00	20	20	Y10
X01	19	19	X11	Y01	19	19	Y11
X02	18	18	X12	Y02	18	18	Y12
X03	17	17	X13	Y03	17	17	Y13
X04	16	16	X14	Y04	16	16	Y14
X05	15	15	X15	Y05	15	15	Y15
X06	14	14	X16	Y06	14	14	Y16
X07	13	13	X17	Y07	13	13	Y17
X08	12	12	X18	Y08	12	12	Y18
X09	11	11	X19	Y09	11	11	Y19
X0A	10	10	X1A	Y0A	10	10	Y1A
X0B	9	9	X1B	Y0B	9	9	Y1B
X0C	8	8	X1C	Y0C	8	8	Y1C
X0D	7	7	X1D	Y0D	7	7	Y1D
X0E	6	6	X1E	Y0E	6	6	Y1E
X0F	5	5	X1F	Y0F	5	5	Y1F
	4	4			4	4	
	3	3			3	3	
DC12/24V_B	2	2		DC12/24V_B	2	2	COM2_B
DC12/24V_A	1	1		DC12/24V_A	1	1	COM2_A

FCNオス40芯

A1S62LS用			
入出力コネクタ			
X-PLC0076/MA-076			
信号名	B	A	信号名
B12	12	12	A12
B11	11	11	A11
B10	10	10	A10
B9	9	9	A9
B8	8	8	A8
B7	7	7	A7
B6	6	6	A6
B5	5	5	A5
B4	4	4	
B3	3	3	
B2	2	2	A2
B1	1	1	A1

FCNオス24芯

\*こちらの商品  
は信号名が  
複雑なため  
マークチュ  
ープにはコ  
ネクタピン  
番号を印  
字してあり  
ます。

A172SENC用			
入出力コネクタ			
X-PLC0077/MA-077			
信号名	A	B	信号名
BRK.COM	1	1	COM_A
BRK	2	2	COM_B
	3	3	
	4	4	TRA
PXF1F	5	5	PXF
PXD1E	6	6	PXE
PXD1D	7	7	PXD
PXC1C	8	8	PXC
PXB1B	9	9	PXB
PXA1A	10	10	PXA
PX9	11	11	PX9
PX8	12	12	PX8
PX7	13	13	PX7
PX6	14	14	PX6
PX5	15	15	PX5
PX4	16	16	PX4
PX3	17	17	PX3
PX2	18	18	PX2
PX1	19	19	PX1
PX0	20	20	PX0

FCNオス40芯

A1SD75P1-S3/A1SD75P2-S3/A1SD75P3-S3用			
入出力コネクタ			
X-PLC0074/MA-074			
信号名		信号名	
COM_C	36	18	
COM_B	35	17	
	34	16	STRT
	33	15	CHG
	32	14	STOP
	31	13	RLS
	30	12	FLS
	29	11	DOG
PULSER_B	28	10	PULSE_B+
PULSER_A	27	9	PULSE_A+
COM_A	26	8	INPS
PGD.COM	25	7	READY
PGQ(SV)	24	6	PGQ(24V)
CLEAR.COM	23	5	CLEAR
PULSE_R	22	4	PULSE_R+
PULSE_F	21	3	PULSE_F+
PULSE.COM_B	20	2	PULSE_R
PULSE.COM_A	19	1	PULSE_F

IEEE1284ハーフピッチメス36芯  
\*全コネクタとも共通です

A1SD75M1/A1SD75M2/A1SD75M3用			
入出力コネクタ			
X-PLC0075/MA-075			
信号名		信号名	
COM_B	36	18	
COM_A	35	17	
	34	16	STRT
	33	15	CHG
	32	14	STOP
	31	13	RLS
	30	12	FLS
	29	11	DOG
PULSER_B	28	10	PULSE_B+
PULSER_A	27	9	PULSE_A+
	26	8	
	25	7	
	24	6	
	23	5	
	22	4	
	21	3	
	20	2	
	19	1	

IEEE1284ハーフピッチメス36芯  
\*全コネクタとも共通です

\* 商品ページに掲載している「マークチューブ印字」以外の旧型番も掲載しています。今後は商品ページ掲載型番でご注文ください。  
\* 信号名は同信号名の区別のためにPLCメーカーマニュアルと若干表現が異なる場合がありますので、確認のうえご注文ください。  
信号名表記のないピンは未接続です。ケーブルは必要ピン数に合わせて選定しております。


# Dsubコネクタハーネス

DSDJ,DSDU,PDDJ,PDDU,NDDJ,NDDU,NSDJ,NSDU,NEDJ,NEDJL,NEDU,NEDULシリーズ

商品ページ [O1207~1216](#)

CN1 ピンNo.	電線識別									CN2 ピンNo.
	SB,Dケーブル			Eケーブル			JS,MSケーブル			
	対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	
1	1対	橙	黒1	1対	橙	黒1	1対	黒	—	1
2	1対	橙	赤1	1対	橙	赤1	1対	黒	白	2
3	2対	灰	黒1	2対	黄	黒1	2対	赤	—	3
4	2対	灰	赤1	2対	黄	赤1	2対	赤	白	4
5	3対	白	黒1	3対	若草	黒1	3対	緑	—	5
6	3対	白	赤1	3対	若草	赤1	3対	緑	白	6
7	4対	白	黒1	4対	灰	黒1	4対	黄	—	7
8	4対	黄	赤1	4対	灰	赤1	4対	黄	白	8
9	5対	桃	黒1	5対	白	黒1	5対	茶	—	9
10	5対	桃	赤1	5対	白	赤1	5対	茶	白	10
11	6対	橙	黒2	6対	橙	黒2	6対	青	—	11
12	6対	橙	赤2	6対	橙	赤2	6対	青	白	12
13	7対	灰	黒2	7対	黄	黒2	7対	灰	—	13
14	7対	灰	赤2	7対	黄	赤2	7対	灰	白	14
15	8対	白	黒2	8対	若草	黒2	8対	橙	—	15
16	8対	白	赤2	8対	若草	赤2	8対	橙	白	16
17	9対	黄	黒2	9対	灰	黒2	9対	紫	—	17
18	9対	黄	赤2	9対	灰	赤2	9対	紫	白	18
19	10対	桃	黒2	10対	白	黒2	10対	若葉色	—	19
20	10対	桃	赤2	10対	白	赤2	10対	若葉色	白	20
21	11対	橙	黒3	11対	橙	黒3	11対	桃	—	21
22	11対	橙	赤3	11対	橙	赤3	11対	桃	白	22
23	12対	灰	黒3	12対	黄	黒3	12対	空色	—	23
24	12対	灰	赤3	12対	黄	赤3	12対	空色	白	24
25	13対	白	黒3	13対	若草	黒3	13対	白	—	25
26	13対	白	赤3	13対	若草	赤3	13対	白	黒	26
27	14対	黄	黒3	14対	灰	黒3	14対	緑	黒	27
28	14対	黄	赤3	14対	灰	赤3	14対	緑	赤	28
29	15対	桃	黒3	15対	白	黒3	15対	黄	黒	29
30	15対	桃	赤3	15対	白	赤3	15対	黄	赤	30
31	16対	橙	黒4	16対	橙	黒4	16対	茶	黒	31
32	16対	橙	赤4	16対	橙	赤4	16対	茶	赤	32
33	17対	灰	黒4	17対	黄	黒4	17対	青	黒	33
34	17対	灰	赤4	17対	黄	赤4	17対	青	赤	34
35	18対	白	黒4	18対	若草	黒4	18対	灰	黒	35
36	18対	白	赤4	18対	若草	赤4	18対	灰	赤	36
37	19対	黄	黒4	19対	灰	黒4	19対	橙	黒	37
38	19対	黄	赤4	19対	灰	赤4	19対	橙	赤	38
39	20対	桃	黒4	20対	白	黒4	20対	紫	黒	39
40	20対	桃	赤4	20対	白	赤4	20対	紫	赤	40
41	21対	橙	黒連続	21対	橙	黒連続	21対	—	—	41
42	21対	橙	赤連続	21対	橙	赤連続	21対	—	—	42
43	22対	灰	黒連続	22対	黄	黒連続	22対	—	—	43
44	22対	灰	赤連続	22対	黄	赤連続	22対	—	—	44
45	23対	白	黒連続	23対	若草	黒連続	23対	—	—	45
46	23対	白	赤連続	23対	若草	赤連続	23対	—	—	46
47	24対	黄	黒連続	24対	灰	黒連続	24対	—	—	47
48	24対	黄	赤連続	24対	灰	赤連続	24対	—	—	48
49	25対	桃	黒連続	25対	白	黒連続	25対	—	—	49
50	25対	桃	赤連続	25対	白	赤連続	25対	—	—	50
51	26対	橙	長黒1	26対	橙	長黒1	26対	—	—	51
52	26対	橙	長赤1	26対	橙	長赤1	26対	—	—	52
53	27対	灰	長黒1	27対	黄	長黒1	27対	—	—	53
54	27対	灰	長赤1	27対	黄	長赤1	27対	—	—	54
55	28対	白	長黒1	28対	若草	長黒1	28対	—	—	55
56	28対	白	長赤1	28対	若草	長赤1	28対	—	—	56
57	29対	黄	長黒1	29対	灰	長黒1	29対	—	—	57
58	29対	黄	長赤1	29対	灰	長赤1	29対	—	—	58
59	30対	桃	長黒1	30対	白	長黒1	30対	—	—	59
60	30対	桃	長赤1	30対	白	長赤1	30対	—	—	60
61	31対	橙	長黒2	31対	橙	長黒2	31対	—	—	61
62	31対	橙	長赤2	31対	橙	長赤2	31対	—	—	62
フード				シールド						フード・端子

Dsubオスコネクタ コンタクト配列図



Dsubメスコネクタ コンタクト配列図



# FCNコネクタハーネス

▼ NFCNシリーズ 商品ページ 1251~1253

## 全芯数共通

CN1 ピンNo.	電線識別												CN2 ピンNo.
	SBケーブル			Fケーブル			JNケーブル			JSケーブル			
	対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	芯No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	
A1	1対	橙	黒1	1対	橙	黒1	1	黒	-	1対	黒	-	A1
B1		橙	赤1		橙	赤1	2	白	-		黒	白	B1
A2	2対	灰	黒1	2対	黄	黒1	3	赤	-	2対	赤	-	A2
B2		灰	赤1		黄	赤1	4	緑	-		赤	白	B2
A3	3対	白	黒1	3対	若草	黒1	5	黄	-	3対	緑	-	A3
B3		白	赤1		若草	赤1	6	茶	-		緑	白	B3
A4	4対	黄	黒1	4対	灰	黒1	7	青	-	4対	黄	-	A4
B4		黄	赤1		灰	赤1	8	灰	-		黄	白	B4
A5	5対	桃	黒1	5対	白	黒1	9	橙	-	5対	茶	-	A5
B5		桃	赤1		白	赤1	10	桃	-		茶	白	B5
A6	6対	橙	黒2	6対	橙	黒2	11	空色	-	6対	青	-	A6
B6		橙	赤2		橙	赤2	12	紫	-		青	白	B6
A7	7対	灰	黒2	7対	黄	黒2	13	白	黒	7対	灰	白	A7
B7		灰	赤2		黄	赤2	14	白	赤		灰	白	B7
A8	8対	白	黒2	8対	若草	黒2	15	白	緑	8対	橙	-	A8
B8		白	赤2		若草	赤2	16	白	青		橙	白	B8
A9	9対	黄	黒2	9対	灰	黒2	17	黒	白	9対	紫	-	A9
B9		黄	赤2		灰	赤2	18	黒	赤		紫	白	B9
A10	10対	桃	黒2	10対	白	黒2	19	黒	緑	10対	若葉色	-	A10
B10		桃	赤2		白	赤2	20	黒	青		若葉色	白	B10
A11	11対	橙	黒3	11対	橙	黒3	21	赤	白	11対	桃	-	A11
B11		橙	赤3		橙	赤3	22	赤	黒		桃	白	B11
A12	12対	灰	黒3	12対	黄	黒3	23	赤	緑	12対	空色	-	A12
B12		灰	赤3		黄	赤3	24	赤	青		空色	白	B12
A13	13対	白	黒3	13対	若草	黒3	25	緑	白	13対	白	-	A13
B13		白	赤3		若草	赤3	26	緑	黒		白	黒	B13
A14	14対	黄	黒3	14対	灰	黒3	27	緑	赤	14対	緑	黒	A14
B14		黄	赤3		灰	赤3	28	緑	青		緑	赤	B14
A15	15対	桃	黒3	15対	白	黒3	29	黄	白	15対	黄	黒	A15
B15		桃	赤3		白	赤3	30	黄	黒		黄	赤	B15
A16	16対	橙	黒4	16対	橙	黒4	31	黄	赤	16対	茶	黒	A16
B16		橙	赤4		橙	赤4	32	黄	緑		茶	赤	B16
A17	17対	灰	黒4	17対	黄	黒4	33	黄	青	17対	青	黒	A17
B17		灰	赤4		黄	赤4	34	茶	白		青	赤	B17
A18	18対	白	黒4	18対	若草	黒4	35	茶	黒	18対	灰	黒	A18
B18		白	赤4		若草	赤4	36	茶	赤		灰	黒	B18
A19	19対	黄	黒4	19対	灰	黒4	37	茶	緑	19対	橙	黒	A19
B19		黄	赤4		灰	赤4	38	茶	青		橙	赤	B19
A20	20対	桃	黒4	20対	白	黒4	39	青	白	20対	紫	黒	A20
B20		桃	赤4		白	赤4	40	青	黒		紫	赤	B20
A21	21対	橙	黒連続	21対	橙	黒連続	-	-	-	21対	-	-	A21
B21		橙	赤連続		橙	赤連続	-	-	-		-	-	B21
A22	22対	灰	黒連続	22対	黄	黒連続	-	-	-	22対	-	-	A22
B22		灰	赤連続		黄	赤連続	-	-	-		-	-	B22
A23	23対	白	黒連続	23対	若草	黒連続	-	-	-	23対	-	-	A23
B23		白	赤連続		若草	赤連続	-	-	-		-	-	B23
A24	24対	黄	黒連続	24対	灰	黒連続	-	-	-	24対	-	-	A24
B24		黄	赤連続		灰	赤連続	-	-	-		-	-	B24
端子													端子

シールド

FCNメスコネクタ コンタクト配列図



FCNオスコネクタ コンタクト配列図

