## ケーブル部材表 ACサーボモータ対応ケーブル

●安川雷機 Σ 7

●安川電禐 ≥ 7										
シリーズ名	ハーネスタイプ	ハーネス型番		使用コネクタ				ケーブ ルタイプ	ケーブ ル仕様 番号	対応オプション ケーブル
			接続先	型番	関連資材	製造元				
安川電機 Σ7	エンコーダ	SVFY-SGF71-□	モーター	504678-0070	56161-8081	MOLEX		Α	1	JZSP-C7PI0D-□□-E
			アンプ	55100-0670		MOLEX		В	2	JZSP-C7PI2D-□□-E
		SVEY-SGF71R-		504678-0070	56161-8081	MOLEX		Α	1	JZSP-C7PI0E-□□-E
			アンプ	55100-0670		MOLEX		В	2	JZSP-C7PI2E-□□-E

シリーズ名	ハーネスタイブ	ハーネス型番	使用コネクタ			使用圧着端子	ケーブ ルタイプ	ケーブ ル仕様 番号	対応オプション ケーブル	
			接続先	型番	関連資材	製造元				
安川電機 <b>Σ</b> 7	電源	SVPY-SGF71-□	モーター	J17S-06FMH-7KL-M-CF	SJ1F-01GF-P0.8	JST		Α	3	JZSP-C7M10F-□□-E
			アンプ	-	_		R1.25-4	В	4	JZSP-C7M12F-□□-E
		SVPY-SGF71R-□	モーター	J17S-06FMH-7KL-M-CF	SJ1F-01GF-P0.8	JST		Α	3	JZSP-C7M10G-□□-E
			アンプ	-	-		R1.25-4	В	4	JZSP-C7M12G-□□-E
		SVPY-SGF71B-□	モーター	J17S-06FMH-7KL-M-CF	SJ1F-01GF-P0.8	JST		Α	3	JZSP-C7M13F-□□-E
			アンプ	-	-		R1.25-4	В	4	JZSP-C7M14F-□□-E
		SVPY-SGF71BR-□	モーター	J17S-06FMH-7KL-M-CF	SJ1F-01GF-P0.8	JST		Α	3	JZSP-C7M13G-□□-E
			アンプ	-	-		R1.25-4	В	4	JZSP-C7M14G-□□-E
		SVPY-SGF72-□	モーター	J27S-06FMH-7KL-M-CF	SJ2F-01GF-P1.0	JST		Α	3	JZSP-C7M20F-□□-E
			アンプ	-	-		R1.25-4	-		-
		SVPY-SGF72R-□	モーター	J27S-06FMH-7KL-M-CF	SJ2F-01GF-P1.0	JST		Α	3	JZSP-C7M20G-□□-E
			アンプ	-	-		R1.25-4	-		-
		SVPY-SGF72B-□	モーター	J27S-06FMH-7KL-M-CF	SJ2F-01GF-P1.0	JST		Α	3	JZSP-C7M23F-□□-E
			アンプ	-	-		R1.25-4	В	4	JZSP-C7M24F-□□-E
		SVPY-SGF72BR-□	モーター	J27S-06FMH-7KL-M-CF	SJ2F-01GF-P1.0	JST		Α	3	JZSP-C7M23G-□□-E
			アンプ	-	-		R1.25-4	В	4	JZSP-C7M24G-□□-E
		SVPY-SGF73-□	モーター	J37S-06FMH-8KL-M-CF	SJ3F-41GF-P1.8	JST		Α	⑤	JZSP-C7M30F-□□-E
			アンプ	-	-		R1.25-4	-		-
		SVPY-SGF73R-□	モーター	J37S-06FMH-8KL-M-CF	SJ3F-41GF-P1.8	JST		Α	⑤	JZSP-C7M30G-□□-E
			アンプ	-	-		R1.25-4	-		-
		SVPY-SGF73B-□	モーター	J37S-06FMH-8KL-M-CF	SJ3F-41GF-P1.8 / SJ3F-01GF-P1.8	JST		Α	(5)	JZSP-C7M33F-□□-E
			アンプ	-	-		R1.25-4	В	6	JZSP-C7M34F-□□-E
		SVPY-SGF73BR-□	モーター	J37S-06FMH-8KL-M-CF	SJ3F-41GF-P1.8 / SJ3F-01GF-P1.8	JST		Α	(5)	JZSP-C7M33G-□□-E
			アンプ	-	-		R1.25-4	В	6	JZSP-C7M34G-□□-E

## ケーブル仕様明細





