ミスミ

セレクションガイド（適合ケーブル・適合工具早見表）

●適合ケーブル
○適合工具

シリーズ名称	コネクタ形状	ケーブル固定方法	コンタクト結線方法	インピーダンス	製造元（注1）	型番	掲載ページ	適合ケーブル（▶1665ページ） RG-188AU	1.5D-2V	1.5C-2V	RG-58AU	3D-2W	3D-2V	3C-2W	3C-2V	5D-2W	5D-2V	5C-2V	圧着工具【（）内はHEXサイズ】（▶457ページ） HT-3363FM＋SW-BNC-A (4.52/3.25/1.72)	CR-56-0908 (3.25/4.52/1.69)	50-0203 (3.25/3.85/0.7)	50-1113 (5.41/6.48/1.69)	50-8281 (1.69/6.23)	DL801F5-YB (5.41/4.52/3.25/1.72/1.07/0.71)	DL801G-YB (6.48/5.41/3.5/2.54/1.72/1.10)	ケーブル圧着部HEXサイズ	コンタクト圧着部HEXサイズ	末端処理寸法（注2） 結線方法（注3）	A（シールド）	B（絶縁体）	C（中心導体）
BNC	P	ネジロック	ハンダ	50	ユ	050-1330N	▶451ページ		●										工具不要							ネジロックのため不要	ハンダ結線のため不要	A	6	2.3	3.2
			ハンダ		ミ	MF70P4-NS509			●																			A	7.9	3.9	4
			ハンダ	75	ユ	050-1340N				●																		A	6.5	2.5	4
			ハンダ		ミ	MF70P4-NS711				●																		A	7	3	4
			ハンダ	50	ユ	050-1300					●																	A	7	2.5	3.2
			ハンダ		ミ	MF70P4-NS501					●		●															A	8.5	4.5	4
			ハンダ		ユ	050-1322						●																A	7	2.5	3.2
			ハンダ		ミ	MF70P4-NS500						●																A	9	5	4
			ハンダ		ユ	050-1310							●															A	7	2.5	3.2
			ハンダ		ユ	050-1362N							(●)				●											注4	15(13.5)	9.3 (7.8)	5
			ハンダ	75	ユ	051-1320								●														A	7.8	2.3	4
			ハンダ		ミ	MF70P4-NS743								●														A	7.5	3.5	4
			ハンダ		ユ	050-1363N								(●)				●										注4	15(13.5)	9.3 (7.8)	5
			ハンダ	50	多	BNC-P-5DW										●												A	11.5	5.2	3
			ハンダ		ユ	050-1370											●											A	12.5	6.0	3
			ハンダ		ミ	MF70P4-NS552											●											A	9.5	5.5	4
	LP		ハンダ		ユ	050-1396N					●																	B	13	9.6	2.4
			ハンダ		多	BNC-LP-3DW						●																B	6.6	2.2	3
			ハンダ		ユ	050-1398N							●															B	13	9.6	2.4
			ハンダ		多	BNC-LP-5DW										●												B	8.5	2.4	3
			ハンダ		多	BNC-LP-5DV											●												B	8.5	2.4	3
	P	圧着	ハンダ/圧着		ユ	050-1391A	▶453ページ	●												○							4.52	1.69	D	9.5	1.5	6
			ハンダ		ユ	050-1391D			●											○	○							4.52		C	9.5	1.5	6
			ハンダ/圧着		ユ	050-1391N					●											○					5.41	1.69	D	7.5	3.5	4.5
			ハンダ/圧着		ユ	050-1392A							●									○					5.41	1.69	D	7.5	3.5	4.5
			ハンダ/圧着	50(75)	ユ	050-1392N								●								○					5.41	1.69	D	7.5	3.5	4.5
			ハンダ	75	ユ	051-7501								●								○					5.41		C	7.5	3.5	4
			ハンダ	50	ユ	050-1372											●						○				8.23		C	7.5	3.5	4.5
			ハンダ/圧着	50(75)	ユ	050-1371												●					○				8.23	1.69	D	7.5	3.5	4.5
	LP		ハンダ	50	ユ	050-1393N					●											○					5.41		E	8	8.5	2.5
			ハンダ		ユ	050-1395N-3DV							●									○					5.41		E	8	8.5	2.5
			ハンダ	75	ユ	051-NE53B								●								○					5.41		E	7.5	8.5	2.5
			ハンダ		ミ	MF70P1-NR501					●													○	○		5.41		E	7.5	5.2	4
			ハンダ		ミ	MF70P1-NR509		●	●															○			4.52		E	7.5	6.8	2.4
	P		ハンダ/圧着		ミ	MF70P1-NS501					●													○	○		5.41	1.72	D	7.5	4.5	4
			ハンダ/圧着		ミ	MF70P1-NS509		●	●															○			4.52	1.72	D	7.2	4	4.8
	J	ネジロック	ハンダ		ユ	050-1490N	▶452ページ				●								工具不要							ネジロックのため不要	ハンダ結線のため不要	A	7.8	3.3	3
			ハンダ		ミ	MF70J4-NS509			●																			A	7.9	3.9	4
			ハンダ		多	BNC-J-3DW						●																A	7.5	3	3
			ハンダ		ユ	050-1492N							●															A	7.8	3.3	3
			ハンダ		多	BNC-J-5DW										●												A	9	2.5	3
			ハンダ		多	BNC-J-5DV											●												A	10.8	4.8	3
	PJ		ハンダ		多	BNC9026-PJ			●																			A	7.5	3	3
			ハンダ		ミ	MF70J4-FS509			●																			A	7.9	3.9	4
			ハンダ		ユ	050-1430N					●																	A	7.5	3	3
			ハンダ		多	BNC-PJ-3DW						●																A	7.5	3	3
			ハンダ		ユ	050-1432N							●															A	7.5	3	3
			ハンダ		ミ	MF70J4-FS501							●															A	8.5	4.5	4
			ハンダ		多	BNC-PJ-5DV											●											A	10.8	4.8	3
	BJ		ハンダ		多	BNC9025-BJ			●																			A	7.5	3	3
	J	圧着	ハンダ/圧着		ユ	050-J605A	▶453ページ				●												○				5.41	1.69	D	7.5	1.5	2.5
			圧着		ユ	050-JZ27C			●												○						4.52	1.69	F	8	0.5	3
			ハンダ/圧着		ユ	050-J605B-3DV							●										○				5.41	1.69	D	7.5	1.5	2.5
			ハンダ/圧着		ミ	MF70J1-NS501					●													○	○		5.41	1.72	D	7.5	3.2	4
			ハンダ/圧着		ミ	MF70J1-NS509		●	●															○			4.52	1.72	D	8	3.7	4.8
	BJ		ハンダ/圧着		ミ	MF70J1-AS501					●													○	○		5.41	1.72	D	7.5	5.4	4
			ハンダ/圧着		ミ	MF70J1-AS509		●	●															○			4.52	1.72	D	7.9	4.6	4.8
	PJ		ハンダ/圧着		ミ	MF70J1-FS501					●													○	○		5.41	1.72	D	7.5	5.2	4
			ハンダ/圧着		ミ	MF70J1-FS509		●	●															○			4.52	1.72	D	8.1	4.4	4.8
SMA	P	圧着	ハンダ	50	ユ	088-0040G	▶455ページ	●												○	○	○					3.25		C	5.5	2	2.5
			ハンダ		ユ	089-FZ01A-NI			●											○	○	○					3.25		C	5.5	2	2.5
			ハンダ		ユ	089-J503A-NI					●												○				5.41		C	6.5	0.5	2.5
			ハンダ		ミ	MF78P1-NS501					●													○	○		5.41		C	7.5	1.6	2
			ハンダ		ミ	MF78P1-NS509		●	●															○			3.25		C	6.5	1.9	3
	LP		ハンダ		ミ	MF78P1-NR5		●	●															○			3.25		E	5	4.2	1.3
			ハンダ		ユ	088-1021G		●												○	○	○					3.25		E	6.3	3.7	3
			ハンダ		ユ	089-K604A-NI			●											○	○	○					3.25		E	6.5	5	1
	J		ハンダ		ユ	088-4021G		●												○	○	○					3.25		注4	6	10.9	3.9
			ハンダ		ミ	MF78J1-NS501					●													○	○		5.41		C	7.5	1.6	2
			ハンダ		ミ	MF78J1-NS509		●	●															○			3.25		C	6.3	2.2	2.5
	LBJ		ハンダ		ミ	MF78J1-BR5		●	●															○			3.25		E	5	3.2	1.4
	BJ		ハンダ		ミ	MF78J1-BS501					●													○	○		5.41		C	7.5	2.7	2
			ハンダ		ミ	MF78J1-BS509		●	●															○			3.25		C	5	2.7	2.5
	PJ		ハンダ		ミ	MF78J1-ES5		●	●															○			3.25		C	5	1.2	2.5
			ハンダ		ミ	MF78J1-FS5		●	●															○			3.25		C	5	1.2	2.5
			ハンダ		ユ	088-5021G		●												○	○	○					3.25		注4	6	10.5	3.5
SMB	P		ハンダ/圧着		ユ	080-HZ39J	▶456ページ		●													○					3.25	0.7	D	6	2.5	2
			ハンダ		ミ	MF91P1-NS5		●	●															○			3.25		C	5	3.4	2
	LP		ハンダ		ミ	MF91P1-NR5		●	●															○			3.25		E	5	3.4	1.5
			ハンダ		ユ	080-RG35A			●											○	○	○					3.25		C	4.5	4.5	1
	J		ハンダ		ミ	MF91J1-NS5		●	●															○			3.25		C	5	3.8	2.5
	LJ		ハンダ		ミ	MF91J1-NR5		●	●															○			3.25		E	5	3.4	1.5
	BJ		ハンダ		ミ	MF91J1-BS5		●	●															○			3.25		C	5	3.6	3
			ハンダ		ユ	080-0060BJ			●													○					3.85		注4	0.5	2	1.5
N	P		ハンダ/圧着		ミ	MF73P1-NS5	▶454ページ				●														○	○	5.41	1.72	D	7.5	3.2	3.5
	LP		ハンダ		ミ	MF73P1-NR5					●														○	○	5.41		E	7.5	7	4.3
	J		ハンダ/圧着		ミ	MF73J1-NS5					●															○	5.41	2.54	D	7.5	2	5
	BJ		ハンダ/圧着		ミ	MF73J1-DS5					●															○	5.41	2.54	D	7.5	3.7	5
	PJ		ハンダ/圧着		ミ	MF73J1-FS5					●															○	5.41	2.54	D	7.5	2	5

（注1）　ミ：㈱ミスミ（海外製）、ユ：ユウエツ精機㈱、多：多治見無線電機㈱

（注2）　ケーブル固定方法が圧着タイプとネジロックタイプでは、末端処理寸法の参照図が異なります。詳細につきましては ▶458 ページをご参照下さい。

（注3）　結線方法の詳細につきましては ▶458 ページをご参照下さい。　（注4）　各商品ページに結線手順を掲載しております。