

安川電機(株)ΣVシリーズ用ケーブル

▼ エンコーダケーブル結線図 一覧表

SVEY-SGFV1
商品ページ **0623**

アンプ側(HA) モータ側(HM)

信号名	線色	ピン番号
/PS	白/空	6
PS	空	5
BAT(-)	白/橙	4
BAT(+)	橙	3
PG 0V	黒	2
PG 5V	赤	1
FG	シールド	シエル

ピン番号	線色
5	空/白
4	空
8	白/橙
9	橙
3	黒
6	赤
シエル	シールド

シールド線

SVEY-SGFV3
商品ページ **0623**

アンプ側(HA) モータ側(HM)

信号名	線色	ピン番号
/PS	白/青	6
PS	青	5
BAT(-)	白/赤	4
BAT(+)	橙	3
PG 0V	黒	2
PG 5V	赤	1
FG	シールド	シエル

ピン番号	線色
6	白/青
5	青
4	白/赤
3	橙
2	黒
1	赤
シエル	シールド

シールド線

SVEY-SGFV4
商品ページ **0623**

サーボアンプ側 サーボモーター側

信号名	線色	ピン No.
/PS	空/白	6
PS	空	5
BAT(-)	白/橙	4
BAT(+)	橙	3
PG 0V	黒	2
PG 5V	赤	1
FG	シールド	シエル

ピン No.	線色
2	空/白
1	空
5	白/橙
6	橙
9	黒
4	赤
10	シールド

シールド線

SVEY-SGFV1M
商品ページ **0623**

アンプ側 モーター側

信号名	ピン番号
/PS	6
PS	5
BAT(-)	4
BAT(+)	3
PG 0V	2
PG 5V	1
FG	シエル

ピン番号	線色
5	空/白
4	空
8	橙/白
9	橙
3	黒
6	赤
シエル	FG

シールド線

SVEY-SGFV12L
商品ページ **0623**

アンプ側 モーター側

信号名	ピン番号
/PS	6
PS	5
BAT(-)	4
BAT(+)	3
PG 0V	2
PG 5V	1
FG	シエル

ピン番号	線色
6	空/白
5	空
4	橙/白
3	橙
2	黒
1	赤
シエル	FG

シールド線

SVEY-SGFV2M
商品ページ **0623**

ドライバ側 モーター側

ピン番号	信号名
6	/PS
5	PS
4	BAT(-)
3	BAT(+)
2	PG 0V
1	PG 5V
シエル	FG

ピン番号	線色
2	空/白
1	空
5	橙/白
6	橙
9	黒
4	赤
10	FG

シールド線