

PCRハーフピッチコネクタハーネス

▼ ZPCRシリーズ 商品ページ 2294

96芯					
CN1		線芯識別 例)ピンNo.9 黄・黒2		CN2	
ピンNo.				ピンNo.	
1	—			25	—
49	—			73	—
2	—	1対	橙 黒1	26	—
50	—	2対	灰 黒1	74	—
3	—			27	—
51	—	3対	白 黒1	75	—
4	—			28	—
52	—	4対	黄 黄 黒1	76	—
5	—			29	—
53	—	5対	桃 黒1	77	—
6	—			30	—
54	—	6対	橙 黒2	78	—
7	—			31	—
55	—	7対	灰 黒2	79	—
8	—			32	—
56	—	8対	白 黒2	80	—
9	—			33	—
57	—	9対	黄 黄 黒2	81	—
10	—			34	—
58	—	10対	桃 黒2	82	—
11	—			35	—
59	—	11対	橙 赤3	83	—
12	—			36	—
60	—	12対	灰 黒3	84	—
13	—			37	—
61	—	13対	白 黒3	37	—
14	—			85	—
62	—	14対	黄 黒3	38	—
15	—			86	—
63	—	15対	桃 赤3	39	—
16	—			87	—
64	—	16対	橙 黒4	40	—
17	—			88	—
65	—	17対	灰 赤4	41	—
18	—			89	—
66	—	18対	白 黒4	42	—
19	—			90	—
67	—	19対	黄 赤4	43	—
20	—			91	—
68	—	20対	桃 黒4	44	—
21	—			92	—
69	—	21対	橙 黒連続	45	—
22	—			93	—
70	—	22対	灰 赤連続	46	—
23	—			94	—
71	—	23対	白 黒連続	47	—
24	—			95	—
72	—	24対	黄 赤連続	48	—
フード	—			96	—
			シールド		

CN1		線芯識別 例)ピンNo.31 橙・長黒2		CN2	
ピンNo.				ピンNo.	
25	—	25対	桃 黒連続	25	—
73	—			73	—
26	—	26対	橙 赤連続	26	—
74	—			26	—
27	—	27対	灰 長黒1	74	—
75	—			27	—
28	—	28対	白 長黒1	75	—
76	—			28	—
29	—	29対	黄 長赤1	76	—
77	—			29	—
30	—	30対	桃 長赤1	77	—
78	—			30	—
31	—	31対	橙 長黒2	78	—
32	—			31	—
80	—	32対	灰 長黒2	32	—
81	—			80	—
33	—	33対	白 長黒2	81	—
82	—			33	—
34	—	34対	黄 長赤2	82	—
83	—			34	—
35	—	35対	桃 長赤2	83	—
84	—			35	—
36	—	36対	橙 長黒3	84	—
37	—			36	—
85	—	37対	灰 長赤3	37	—
38	—			85	—
86	—	38対	白 長黒3	38	—
39	—			86	—
87	—	39対	黄 長赤3	39	—
40	—			87	—
88	—	40対	桃 長赤3	40	—
41	—			88	—
89	—	41対	橙 長黒4	41	—
42	—			89	—
90	—	42対	灰 長赤4	42	—
43	—			90	—
91	—	43対	白 長黒4	43	—
44	—			91	—
92	—	44対	黄 長赤4	44	—
45	—			92	—
93	—	45対	桃 長黒4	45	—
46	—			93	—
94	—	46対	橙 黒ライン	46	—
47	—			94	—
95	—	47対	灰 赤ライン	47	—
48	—			95	—
96	—	48対	白 黒ライン	48	—
			赤ライン	96	—
			シールド		

