

コネクタ変換ケーブル

▼ 1対2接続タイプ 商品ページ ▶745ページ

コネクタ付ケーブル

コネクタ付ケーブル資料

FCN48-2FCN24 GRPT-F48-2F24				
FCN CN1ピンNo.	線芯識別			FCN CN2ピンNo.
ピンNo.	対No.	電線色	ライン色	ピンNo.
A1	1対	橙	黒1	A1
A2			赤1	A2
A3	2対	灰	黒1	A3
A4			赤1	A4
A5	3対	白	黒1	A5
A6			赤1	A6
A7	4対	黄	黒1	A7
A8			赤1	A8
A9	5対	桃	黒1	A9
A10			赤1	A10
A11	6対	橙	黒2	A11
A12			赤2	A12
A13	7対	灰	黒2	A13
A14			赤2	A14
A15	8対	白	黒2	A15
A16			赤2	A16
A17	9対	黄	黒2	A17
A18			赤2	A18
A19	10対	桃	黒2	A19
A20			赤2	A20
A21	11対	橙	黒3	B1
A22			赤3	B2
A23	12対	灰	黒3	B3
A24			赤3	B4

CN1ピンNo.	対No.	電線色	ライン色	CN3ピンNo.
B1	1対	橙	黒1	A1
B2			赤1	A2
B3	2対	灰	黒1	A3
B4			赤1	A4
B5	3対	白	黒1	A5
B6			赤1	A6
B7	4対	黄	黒1	A7
B8			赤1	A8
B9	5対	桃	黒1	A9
B10			赤1	A10
B11	6対	橙	黒2	A11
B12			赤2	A12
B13	7対	灰	黒2	B1
B14			赤2	B2
B15	8対	白	黒2	B3
B16			赤2	B4
B17	9対	黄	黒2	B5
B18			赤2	B6
B19	10対	桃	黒2	B7
B20			赤2	B8
B21	11対	橙	黒3	B9
B22			赤3	B10
B23	12対	灰	黒3	B11
B24			赤3	B12

FCN40-2MIL20 GRPT-F40-2M20				
FCN CN1ピンNo.	線芯識別			MIL CN2ピンNo.
ピンNo.	対No.	電線色	ライン色	ピンNo.
A1	1対	橙	黒1	1
A2			赤1	2
A3	2対	灰	黒1	3
A4			赤1	4
A5	3対	白	黒1	5
A6			赤1	6
A7	4対	黄	黒1	7
A8			赤1	8
A9	5対	桃	黒1	9
A10			赤1	10
A11	6対	橙	黒2	11
A12			赤2	12
A13	7対	灰	黒2	13
A14			赤2	14
A15	8対	白	黒2	15
A16			赤2	16
A17	9対	黄	黒2	17
A18			赤2	18
A19	10対	桃	黒2	19
A20			赤2	20

CN1ピンNo.	対No.	電線色	ライン色	CN3ピンNo.
B1	1対	橙	黒1	1
B2			赤1	2
B3	2対	灰	黒1	3
B4			赤1	4
B5	3対	白	黒1	5
B6			赤1	6
B7	4対	黄	黒1	7
B8			赤1	8
B9	5対	桃	黒1	9
B10			赤1	10
B11	6対	橙	黒2	11
B12			赤2	12
B13	7対	灰	黒2	13
B14			赤2	14
B15	8対	白	黒2	15
B16			赤2	16
B17	9対	黄	黒2	17
B18			赤2	18
B19	10対	桃	黒2	19
B20			赤2	20

FCN40-2FCN24 GRPT-F40-2F24				
FCN CN1ピンNo.	線芯識別			FCN CN2ピンNo.
ピンNo.	対No.	電線色	ライン色	ピンNo.
A1	1対	橙	黒1	A1
A2			赤1	A2
A3	2対	灰	黒1	A3
A4			赤1	A4
A5	3対	白	黒1	A5
A6			赤1	A6
A7	4対	黄	黒1	A7
A8			赤1	A8
A9	5対	桃	黒1	A9
A10			赤1	A10
A11	6対	橙	黒2	B1
A12			赤2	B2
A13	7対	灰	黒2	B3
A14			赤2	B4
A15	8対	白	黒2	B5
A16			赤2	B6
A17	9対	黄	黒2	B7
A18			赤2	B8
A19	10対	桃	黒2	B9
A20			赤2	B10

CN1ピンNo.	対No.	電線色	ライン色	CN3ピンNo.
B1	1対	橙	黒1	A1
B2			赤1	A2
B3	2対	灰	黒1	A3
B4			赤1	A4
B5	3対	白	黒1	A5
B6			赤1	A6
B7	4対	黄	黒1	A7
B8			赤1	A8
B9	5対	桃	黒1	A9
B10			赤1	A10
B11	6対	橙	黒2	B1
B12			赤2	B2
B13	7対	灰	黒2	B3
B14			赤2	B4
B15	8対	白	黒2	B5
B16			赤2	B6
B17	9対	黄	黒2	B7
B18			赤2	B8
B19	10対	桃	黒2	B9
B20			赤2	B10



MIL40-2MIL20 GRPT-M40-2M20				
MIL CN1ピンNo.	線芯識別			MIL CN2ピンNo.
ピンNo.	対No.	電線色	ライン色	ピンNo.
1	1対	橙	黒1	1
2			赤1	2
3	2対	灰	黒1	3
4			赤1	4
5	3対	白	黒1	5
6			赤1	6
7	4対	黄	黒1	7
8			赤1	8
9	5対	桃	黒1	9
10			赤1	10
11	6対	橙	黒2	11
12			赤2	12
13	7対	灰	黒2	13
14			赤2	14
15	8対	白	黒2	15
16			赤2	16
17	9対	黄	黒2	17
18			赤2	18
19	10対	桃	黒2	19
20			赤2	20

CN1ピンNo.	対No.	電線色	ライン色	CN3ピンNo.
21	1対	橙	黒1	1
22			赤1	2
23	2対	灰	黒1	3
24			赤1	4
25	3対	白	黒1	5
26			赤1	6
27	4対	黄	黒1	7
28			赤1	8
29	5対	桃	黒1	9
30			赤1	10
31	6対	橙	黒2	11
32			赤2	12
33	7対	灰	黒2	13
34			赤2	14
35	8対	白	黒2	15
36			赤2	16
37	9対	黄	黒2	17
38			赤2	18
39	10対	桃	黒2	19
40			赤2	20

MIL34-2MIL20 GRPT-M34-2M20				
MIL CN1ピンNo.	線芯識別			MIL CN2ピンNo.
ピンNo.	対No.	電線色	ライン色	ピンNo.
1	1対	橙	黒1	1
2			赤1	2
3	2対	灰	黒1	3
4			赤1	4
5	3対	白	黒1	5
6			赤1	6
7	4対	黄	黒1	7
8			赤1	8
9	5対	桃	黒1	9
10			赤1	10
11	6対	橙	黒2	11
12			赤2	12
13	7対	灰	黒2	13
14			赤2	14
15	8対	白	黒2	15
16			赤2	16
17	9対	黄	黒2	17
18			赤2	18
NC			赤2	19
NC			赤2	20

CN1ピンNo.	対No.	電線色	ライン色	CN3ピンNo.
18	1対	橙	黒1	1
19			赤1	2
20	2対	灰	黒1	3
21			赤1	4
22	3対	白	黒1	5
23			赤1	6
24	4対	黄	黒1	7
25			赤1	8
26	5対	桃	黒1	9
27			赤1	10
28	6対	橙	黒2	11
29			赤2	12
30	7対	灰	黒2	13
31			赤2	14
32	8対	白	黒2	15
33			赤2	16
34	9対	黄	黒2	17
NC			赤2	18
NC			赤2	19
NC			赤2	20

Dsub37-2MIL20 GRPT-D37-2M20				
Dsub CN1ピンNo.	線芯識別			MIL CN2ピンNo.
ピンNo.	対No.	電線色	ライン色	ピンNo.
1	1対	橙	黒1	1
2			赤1	2
3	2対	灰	黒1	3
4			赤1	4
5	3対	白	黒1	5
6			赤1	6
7	4対	黄	黒1	7
8			赤1	8
9	5対	桃	黒1	9
10			赤1	10
11	6対	橙	黒2	11
12			赤2	12
13	7対	灰	黒2	13
14			赤2	14
15	8対	白	黒2	15
16			赤2	16
17	9対	黄	黒2	17
18			赤2	18
19	10対	桃	黒2	19
20			赤2	20
NC			赤2	20

CN1ピンNo.	対No.	電線色	ライン色	CN3ピンNo.
20	1対	橙	黒1	1
21			赤1	2
22	2対	灰	黒1	3
23			赤1	4
24	3対	白	黒1	5
25			赤1	6
26	4対	黄	黒1	7
27			赤1	8
28	5対	桃	黒1	9
29			赤1	10
30	6対	橙	黒2	11
31			赤2	12
32	7対	灰	黒2	13
33			赤2	14
34	8対	白	黒2	15
35			赤2	16
36	9対	黄	黒2	17
37			赤2	18
NC			赤2	19
NC			赤2	20