

セントロニクスコネクタケーブル

▼ DPCENシリーズ 商品ページ 0758

24芯選択時


CN1	線芯識別 A、Bケーブル 例)ピンNo.14 赤・白	CN2
ピンNo.	25芯以下ケーブル	ピンNo.
	対No. 電線色 ライン色	
1	1対 黒 なし	1
13	1対 黒 白	13
2	2対 赤 なし	2
14	2対 赤 白	14
3	3対 緑 なし	3
15	3対 緑 白	15
4	4対 黄 なし	4
16	4対 黄 白	16
5	5対 茶 なし	5
17	5対 茶 白	17
6	6対 青 なし	6
18	6対 青 白	18
7	7対 灰 なし	7
19	7対 灰 白	19
8	8対 橙 なし	8
20	8対 橙 白	20
9	9対 紫 なし	9
21	9対 紫 白	21
10	10対 若草 なし	10
22	10対 若草 白	22
11	11対 桃 なし	11
23	11対 桃 白	23
12	12対 空 なし	12
24	12対 空 白	24
フード	シールド	フード・端子

14芯選択時

CN1	線芯識別 A、Bケーブル 例)ピンNo.9 赤・白	CN2
ピンNo.	25芯以下ケーブル	ピンNo.
	対No. 電線色 ライン色	
1	1対 黒 なし	1
8	1対 黒 白	8
2	2対 赤 なし	2
9	2対 赤 白	9
3	3対 緑 なし	3
10	3対 緑 白	10
4	4対 黄 なし	4
11	4対 黄 白	11
5	5対 茶 なし	5
12	5対 茶 白	12
6	6対 青 なし	6
13	6対 青 白	13
7	7対 灰 なし	7
14	7対 灰 白	14
フード	シールド	フード・端子

コネクタ付
ケーブル
選定方法
角型
コネクタ付
ケーブル
同軸
コネクタ付
ケーブル
丸型
コネクタ付
ケーブル
ナイロン
コネクタ付
ケーブル
カスタム
サービス

コネクタ付
ケーブル資料

セントロニクスオスコネクタ
コンタクト配列図セントロニクスメスコネクタ
コンタクト配列図