
FCNコネクタケーブル

▼ **シリーズ共通** 商品ページ **▶**729~735,WEB

全芯数共通												
CN1	EN1 電線識別 CN2											
		SI	3・WAケーブ	ブル	F・WBケーブル			KS, RS・*JN,JSケーブル				
		例)ピンNo.B6 橙・赤2			例)ピンNo.B6 橙・赤2			例)ピンNo.B6 青・白				
		• = =			• = =							
ピンNo.			1									ピンNo.
			橙 赤点2個		橙 赤点2個				青 白			
		対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色		
A1		1対	橙	黒1	1対	橙	黒1	1対	黒	-	1—	A1
B1		.,,,	橙灰	赤1 黒1	.,,,	橙	赤1	.,,,	黒	白		B1
A2 B2		2対	灰灰	赤1	2対	黄黄	黒1 赤1	2対	赤赤	- 白	1	A2 B2
A3			白	黒1		若草	黒1		緑	-	1	A3
B3		3対	Á	赤1	3対	若草	赤1	3対	緑	白	1	B3
A4		441	黄	黒1	441	灰	黒1	441	黄	-	1 — 1	A4
B4		4対	黄	赤1	4対	灰	赤1	4対	黄	白] — [B4
A5		5対	桃	黒1	5対	白	黒1	5対	茶	-	ļ — [A5
B5		0,1,	桃	赤1	0,1,	白	赤1	O,,	茶	白	1 — 1	B5
A6		6対	橙	黒2	6対 7対	橙	黒2	6対	青	-		A6
B6 A7			橙 灰	赤2 黒2		橙黄	赤2 黒2		青 灰	白 -	1	B6 A7
B7		7対	灰	赤2		黄	赤2	7対	灰	白	1 = 1	B7
A8			白	黒2		若草	黒2		橙	-	1	A8
B8		8対	白	赤2	8対	若草	赤2	8対	橙	白	1	B8
A9		0+1	黄	黒2	041	灰	黒2	O+1	紫	-	1 — 1	A9
В9		9対	黄	赤2	9対	灰	赤2	9対	紫	白] — [В9
A10		10対	桃	黒2	10対	白	黒2	10対	若葉色	-] — [A10
B10		10/1	桃	赤2	10%	白	赤2	10/1	若葉色	白		B10
A11		11対	橙	黒3	11対	橙	黒3	11対	桃			A11
B11			橙 灰	赤3		橙	赤3		桃	白		B11
A12 B12		12対	灰灰	黒3 赤3	12対	黄黄	黒3 赤3	12対	空色 空色	- 白	1	A12 B12
A13			白	黒3		若草	黒3		白	-	1	A13
B13		13対	白	赤3	13対	若草	赤3	13対	首	黒	1	B13
A14		4.441	黄	黒3	4.441	灰	黒3	4 4 4 1	緑	黒	1 — 1	A14
B14		14対	黄	赤3	14対	灰	赤3	14対	緑	赤] — I	B14
A15		15対	桃	黒3	15対	白	黒3	15対	黄	黒	l — I	A15
B15		10/1	桃	赤3	10/3	白	赤3	10/1	黄	赤		B15
A16		16対	橙	黒4	16対	橙	黒4	16対	茶	黒	1	A16
B16 A17			橙 灰	赤4 黒4		橙黄	赤4 黒4		茶青	赤黒		B16 A17
B17		17対	灰灰	赤4	17対	黄	赤4	17対	青	赤	1	B17
A18		11	白	黒4	1.1	若草	黒4	11	灰	黒	1	A18
B18		18対	白	赤4	18対	若草	赤4	18対	灰	赤	1 — 1	B18
A19]	19対	黄	黒4	19対	灰	黒4	19対	橙	黒] —	A19
B19		I JXJ	黄	赤4	1 933	灰	赤4	ISXI	橙	赤	↓ —	B19
A20		20対	桃	黒4	20対	白	黒4	20対	紫	黒		A20
B20			桃	赤4	20%	白	赤4		紫	赤	J	B20
A21		21対	<u>橙</u> 橙	黒連続	21対	橙橙	黒連続	21対	-	-		A21
B21 A22			<u>恒</u> 灰	赤連続 黒連続		位 黄	赤連続 黒連続		-	-	1	B21 A22
B22		22対	灰灰	赤連続	22対	黄	赤連続	22対		-	1	B22
A23		0511	白	黒連続	0511	若草	黒連続	0511	-	-	1	A23
B23		23対	白	赤連続	23対	若草	赤連続	23対	-	-	1	B23
A24		24対	黄	黒連続	24対	灰	黒連続	24対	-	-] —	A24
B24		∠4刈	黄	赤連続		灰	赤連続	∠4刈	-	-	J [B24
端子					シールド ※	JNケーブルは	シールド無し。] [端子






コネクタ付 ケーブル資料

コネクタ付ケーブル資料

MILソケットコネクタケーブル

▼ MIL,HIFS,CHIFS,GLML,GRNM,GPN,GPPシリーズ商品ページで07~710,719,WEB

全シリーズ共通 CN1 電線識別 CN2 E・WBケーブル SB・WAケーブル JNケーブル KS, RSケーブル 例)ピンNo.12 橙・赤2 例)ピンNo.17 灰・黒2 例)ピンNo.12 青・白 例)ピンNo.20 黒・青 ピンNo. ピンNo ライン色 ライン色 ライン色 対No. ライン色 対No. 索線鱼 芯No. 索線鱼 対No. 索線鱼 索線角 1対 1対 1対 赤1 黒1 赤1 黒1 里 橙 白 白 赤 2対 2対 2対 赤1 赤1 白 白 里1 若草 里1 3対 344 344 赤1 若草 緑 白 黒1 黒1 灰 黄 41 4対 41 白 黒1 黒1 9 白 5対 5対 5対 10 白 10 黒2 黒2 空色 青 11 11 11 644 6対 6対 12 橙 赤2 橙 白 13 黒2 白 灰 7対 7対 7対 白 14 灰 赤2 赤2 灰 14 黒2 若草 若草 黒2 橙 15 白 校8 844 84 白 17 黒2 灰 黒2 紫 白 9対 944 944 赤2 黒2 赤2 黒2 白 黒里 若葉色 10対 10対 10対 20 赤2 里 若葉色 白 黒3 橙 黒3 白 11対 11対 11対 22 赤3 柖 赤3 桃 白 23 黒3 黒3 緑 空色 12対 12対 12対 赤3 空色 白 <u>若草</u> 若草 25 黒3 黒3 白 13対 131 13対 甲 27 黒3 灰 黒3 緑 緑 里 14対 14対 14対 28 29 緑 里3 白 15対 15対 15対 赤3 30 桃 赤3 30 里 赤 30 黒4 黒4 茶太 里 16対 161 161 32 赤4 赤4 33 黒4 黒4 33 青 里 33 17対 17対 17対 34 灰白 赤4 里4 赤4 黒4 青灰 赤里 35 若草 35 35 18対 181 181 36 赤4 若草 赤4 小 36 里 37 里4 灰 里4 緑 橙 19対 191 191 38 赤4 赤4 38 赤里 39 黒4 黒4 20対 20対 20対 40 赤4 赤4 40 紫 赤 40 41 黒連続 橙 黒連続 41 21対 21対 21対 42 赤連続 赤連結 42 里連続 43 黒連続 43 22対 22対 22対 44 44 45 里連結 若草 里連結 45 23対 23対 23対 46 赤連続 若草 赤連結 46 47 黒連続 灰灰 黒連続 47 24対 24対 24対 48 赤連結 赤連結 48 49 黒連続 里連結 49 25対 25対 25対 50 桃橙 赤連続 51 51 長黒1 長里1 26対 26対 26対 52 長赤1 橙 長赤1 53 長黒1 長黒1 53 27対 27対 27対 長赤1 長黒1 54 若草 55 白 長黒1 28対 28対 28対 56 長赤1 若草 長赤1 56 57 長黒1 灰灰 長黒1 57 29対 29対 29対 58 長赤1 長赤1 58 59 桃 長黒1 白 長黒1 59 30対 30対 30対 60 長赤1 60 61 橙 長里2 橙 長里2 61 31対 31対 31対 62 長赤2 橙 長赤2 62 63 長黒2 長黒2 63 32対 32対 32対 長赤2 64 64 長赤2 端子



注)MHJK、ZHHIFSシリーズ結線図は®1029

1028